15 СЕРИЯ FINDER ДИММЕРЫ

Регулировка световой нагрузки по типу



ПРИМЕЧАНИЯ

- Автоматически применяет соответствующий метод диммирования
- Управляет только одним трансформатором
- ** Управляет только одним трансформатором метод заднего фронта (ТЕ)
- *** Управляет только одним трансформатором метод переднего фронта (LE)
- **** Управляет до 32 ведомых устройств (15.11) или аналогичных устройств 0–10 В / 1–10 В

ВЫБЕРИТЕ ДИММЕР ПО ТИПУ НАГРУЗКИ











YESLY



YESLY



YESLY



MASTER

Ведущий



SLAVE



	15.51	15.91	15.21.8.230.0200	15.81	15.71	15.21.8.230.B300	15.21.9.024.B200	15.10	15.11	15.2K
ДИММИРУЕМЫЙ LED 230 V AC	50 Bτ	50 Вт	200 Вт	100 Вт	100 Вт	150 Вт	_	_	100 Вт	2 x 100 Bτ
ЭЛЕКТРОННЫЙ LED ТРАНСФОРМАТОР (низковольтный LED)	50 Bτ **	50 Βτ ***	200 Вт	100 Вт	200 Вт	300 Вт	_	_	100 Вт	2 x 100 Вт
LED ЛЕНТА 230 V AC	_	ı	180 Вт	450 Вт	180 Вт	270 Вт	_	_	360 Вт	2 х 100 Вт
LED ленты 2412 V AC	_	П	_	_	ı	_	8 А 192 Вт - 24 V 96 Вт - 12 V	_	_	-
ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ ИЛИ ГАЛОГЕННЫЕ	400 Вт	100 Вт	200 Вт	500 Вт	200 Вт	300 Вт	_	_	400 Вт	2 x 400 Bτ
ТОРОИДАЛЬНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР (низковольтные галогенные)	300 Вт *	ı	_	500 Вт	200 Вт	300 Вт	_	_	400 Вт	2 x 400 Bτ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР (низковольтные галогенные)	_	ı	_	500 Вт	200 Вт	300 Вт	_		400 Вт	2 x 400 Bτ
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТРАНСФОРМАТОР "БАЛЛАСТ" Д	400 Вт *	ı	200 Вт	500 Вт	200 Вт	300 Вт	_		400 Вт	2 x 400 Bt
ДИММИРУЕМЫЕ КОМПАКТНЫЕ ЛЮМИНИСЦЕНТНЫЕ (CFL)	_	_	_	100 Вт	100 Вт	150 Вт	_	_	100 Вт	2 x 100 Вт
СВЕТИЛЬНИКИ С УПРАВЛЕНИЕМ 0–10 В / 1–10 В	_	_	_	_	_	_	_	**** 0-10 V, +35 MA 1-10 V, -35 MA	_	_
минимальная мощность	10 Вт	3 Вт	3 Вт	3 Вт	3 Вт	3 Вт	_	_	3 Вт	2 Вт