finder
SWITCH TO THE FUTURE

REPORT

68 Серия
Силовые реле

Design by MINELLI | FOSSATI

Силовые реле для печатного монтажа

Тип 68.22.9.xxx.4300 - 2 контакты NO, 100 A
Тип 68.23.9.xxx.4300 - 2 контакты NO, 100 A + 1 NC 3 A
Тип 68.24.9.xxx.4300 - 4 контакты NO, 40 A
Тип 68.25.9.xxx.4300 - 4 контакты NO, 40 A + 1 NC 3 A

Подходит для зарядных станций EV и для приложений, где требуется высокая мощность.

- Номинальное напряжение 12 - 24В DC
- Малое энергопотребление
- Контакты $AgSnO_2$
- Диапазон температур окружающей среды –40…+85 °C

(в соответствии с типом)

Зарядные станции

Инвертеры

Зарядные устройства для аккумулятора

Силовые приложения

findernet.com

NEW

Силовые реле для печатного монтажа

Тип 68.22.9.xxx.4300
100 A



Тип 68.23.9.xxx.4300
100 A



Тип 68.24.9.xxx.4300
40 A



Тип 68.25.9.xxx.4300
40 A





Малое энергопотребление

Характеристики контактов		68.22	68.23	68.24	68.25
Конфигурация контактов		2 NO (DPST-NO)	2 NO + 1 NC (DPST-NO + SPST-NC)	4 NO (4PST-NO)	4 NO + 1 NC (4PST-NO + SPST-NC)
Зазор между контактами	мм	3.6			
Номинальный ток	A	100	100	40	40
Номинальный ток контактов NC	A	—	3	—	3
Ном. напряжение/Макс. напряжение	В	400/690			
Клеммы		Клеммы PCB, длина ножек 4.45мм			
Материал контактов		$AgSnO_2$			
Характеристики катушки					
Номинальное напряжение (U_N)	В DC	12 - 24			
Номинальная мощность	W	2.9			
Технические характеристики					
Монтажный зазор	мм	8			
Изоляция между катушкой и контактами (1.2/50 мс)	кВ	6 (4000В AC)			
Электрическая прочность между разомкнут.контактами	В AC	2000			
Диапазон температур окружающей среды	°C	–40…+85			

FINDER оставляет за собой право вносить изменения в характеристики приборов без дополнительного уведомления. FINDER не несет ответственность в случае причинения ущерба лицам, связанным с некорректным применением оборудования.